

Akku-Baustellenradio

MR007GZ

XGT • 12V max.-40V max. • DAB+ • Bluetooth • USB

Robustes Baustellenradio mit DAB+ und Bluetooth

Robustes hochleistungsfähiges Baustellenradio von Makita. Mit IP65-Gehäuseschutzklassifizierung. Läuft mit allen Schiebeakkus der Akku-Systeme CXT 12V max., LXT 18V und XGT 40V max. (XGT bis max. 4,0 Ah) oder dem mitgelieferten Netzteil. Wiedergabe über Bluetooth mittels Smartphone o. Ä. DAB+ Empfang, AUX-Anschluss und USB-Anschluss, letzteres zum Aufladen des Smartphones. Mit Subwoofer auf der Gehäuseunterseite sowie Mittel- und Hochtonlautsprecher an den Seiten für satten und klaren Sound.



Technische Details

| | |
|---|-----------------------|
| Akkusystem CXT | ✓ |
| Akkusystem LXT | ✓ |
| Akkusystem XGT | ✓ |
| Akkuspannung | 12 / 14,4 / 18 / 40 V |
| Akkutyp | Li-ion |
| Ausgangsleistung des Lautsprechers 12Vmax | 2 W (x2) + 10 W |
| Ausgangsleistung des Lautsprechers 18V | 5 W (x2) + 25 W |
| Ausgangsleistung des Lautsprechers 40Vmax | 5 W (x2) + 25 W |
| FM-Band | 87,5 - 108 MHz |
| Frequenzband DAB+ | 174,928 - 239,200 MHz |
| Betriebsdauer 14,4V / 3,0 Ah | 8 h |
| Betriebsdauer 18V / 2,0 Ah | 7 h |
| Laufzeit 18V / 3,0 Ah | 9,5 h |
| Betriebsdauer 18V / 4,0 Ah | 13 h |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 17 h |

EAN 0088381743167

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Ausgestattet mit Equalizer für 7 wählbare Klangmodi
- Die Klangmodi können je nach Musikgenre ausgewählt werden
- Die Farbe der LEDs zeigen den ausgewählten Klangmodus an
- Ausgestattet mit Bluetooth, zur drahtlosen Verbindung eines Mobilgeräts, um Musik abzuspielen
- IP65-Gehäuseschutzklassifizierung für den harten Baustelleneinsatz zwischen Staub und Wasser
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



Weitere Informationen

■ Mitgeliefertes Zubehör

SE00000679
Steckernetzteil



■ Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

