

Akku-Baustellenradio

MR004GZ

12V max.-40V max.

Robustes Akku-Baustellenradio für den Empfang von DAB+ und FM, mit Bluetooth sowie AUX-Anschluss

Akku-Baustellenradio mit Schutz vor Staub und allseitigem Spritzwasser (IP64) und zwei leistungsstarken 89 mm Lautsprechern. Läuft mit allen Schiebeakkus der Akku-Systeme CXT 12 V max., LXT 18 V und XGT 40 V max. (XGT bis max. 4,0 Ah) oder dem mitgelieferten Netzteil. Mit DAB+/FM-Empfang, AUX-in, Bluetooth und USB-Anschluss mit 2,4 A Output. Je fünf Speicherplätze für DAB+/FM.



      Bluetooth®

Technische Details

Akkusystem CXT	✓
Akkusystem LXT	✓
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	12 / 14,4 / 18 / 40 V
Akkutyp	Li-ion
Ausgangsleistung des Lautsprechers 12Vmax	1,7 W (x2)
Ausgangsleistung des Lautsprechers 18V	4,9 W (x2)
Ausgangsleistung des Lautsprechers 40Vmax	4,9 W (x2)
FM-Band	87,5 - 108 MHz
Frequenzband DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Betriebsdauer 14,4V / 3,0 Ah	12 h
Betriebsdauer 18V / 2,0 Ah	10 h
Laufzeit 18V / 3,0 Ah	14 h
Betriebsdauer 18V / 4,0 Ah	20 h
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	26 h

Spezifikationen

- Kompaktes und handliches Design
- Ausgestattet mit Bluetooth, zur drahtlosen Verbindung eines Mobilgeräts, um Musik abzuspielen

EAN 0088381739085

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

SE00000679

Steckernetzteil



Service

Bedienungsanleitung

 PDF

Explosionszeichnung

 PDF