

Pendelhubstichsäge

4351FCT

720 W • 800-2.800 min⁻¹

Leistungsfähige Pendelhubstichsäge mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel und einstellbarer Hubzahl

Eine leistungsfähige 720 W Pendelhubstichsäge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung + Neutralstellung. Werkzeugloser Sägeblattwechsel für professionelle Anwendung. Wirkungsvolles Antivibrationssystem und niedriger Geräuschpegel. Die Hubzahl kann zwischen 800 und 2.800 min⁻¹ eingestellt werden. Hubhöhe 26 mm. Schnittleistung Holz 135 mm, Stahl 10 mm.



Technische Details

Leistungsaufnahme	720 W
Hubhöhe	26 mm
Max. Neigung links / rechts	0 - 45 °
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Pendelhub	✓
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schallleistungspegel (L _{WA})	96 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	88 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Sägen Metall	4,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	2,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	271 x 73 x 187 mm
Max. Ausgangsleistung	700 W
(Leerlauf-)Hubzahl	800 - 2800 min ⁻¹
Max. Fasenbereich (rechts)	0 - 45 °
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm

EAN 0088381080880

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- 3-fach Pendelhub plus Neutralstellung
- Mit LED-Licht
- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Mit Konstantelektronik für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- Die variable Geschwindigkeitseinstellung ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

417852-6
Gleitschuh



415524-7
Spanreißschutz 1Stk.



783202-0
Sechskantstiftschlüssel 4 mm



Optionales Zubehör

164095-8
Parallelanschlag



192557-6
Spanreißschutz-Set 5Stk.



193516-3
Parallelanschlag-Kreisschneider-Set



193517-1
Führungsschienenadapter



195015-1
Kohlebürsten CB-419



415524-7
Spanreißschutz 1Stk.



417852-6
Gleitschuh



417853-4
Absaugstutzen



783202-0
Sechskantstiftschlüssel 4 mm



821549-5
MAKPAC Gr. 1



824662-8
Transportkoffer Kunststoff



837803-7
Tiefziehteil für MAK-PAC



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

