

# Akku- Schlagbohrschrauber HP333D

12Vmax • max. 34 Nm • 0-1.700 min<sup>-1</sup>

**Kompakter Schlagbohrschrauber zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren**

Leichter Schlagbohrschrauber zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren, mit 2-Gang-Getriebe. Maximales Drehmoment: 34 Nm. Ideal für Monteure, Heimgebrauch und z. B. für Boote oder Camping. Mit LED-Arbeitslicht.



## Technische Details

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Akkusystem CXT                          | ✓                                  |
| Leerlaufdrehzahl                        | 0 - 450 / 1700 min <sup>-1</sup>   |
| (Leerlauf-)Schlagzahl                   | 0 - 6750 / 25500 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment hart/weich                   | 30 / 14 Nm                         |
| Drehmomentbegrenzung                    | 20                                 |
| Bohrleistung in Holz                    | 21 mm                              |
| Bohrleistung in Mauerwerk               | 8 mm                               |
| Bohrleistung in Stahl                   | 10 mm                              |
| Bohrfutterspannweite                    | 0,8 - 10 mm                        |
| Schallleistungspegel (L <sub>WA</sub> ) | 93 dB(A)                           |
| Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )     | 85 dB(A)                           |
| K-Wert Geräusch                         | 3 dB(A)                            |
| Gewicht inkl. Akku                      | 1,1 - 1,3 kg                       |
| Produktabmessung (L x B x H)            | 193 x 66 x 212 mm                  |
| Akkuspannung                            | 12 V                               |
| Akkutyp                                 | Li-ion                             |

## Spezifikationen

- Ideal für Arbeiten in engen Räumen und Überkopfanwendungen
- Mit integrierter LED-Arbeitsleuchte
- Vollmetall-Getriebe für erhöhte Haltbarkeit
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



# Weitere Informationen

## Optionales Zubehör

**763238-5**

Schnellspannbohrfutter 10mm



**784244-7**

Doppelbit PH2



**821549-5**

MAKPAC Gr. 1



**821661-1**

Transportkoffer Kunststoff



**824781-0**

Zubehörbox



**838312-9**

Tiefziehteil für MAKPAC



**D-42204**

Kegelsenker-Set M3-M10 HSS



**D-47363**

Forstnerbohrer-Set 5-tlg.



**D-65729**

Topf- und Rundbürsten-Set 4-tlg.



**E-30053**

Handwerker-Set 29-tlg.



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

